



JA-114HN Zbernicový modul 4 vstupov a 4 výstupov

Je vhodný predovšetkým na rekonštrukciu drôtových alarmov, kedy sa detektory zachovávajú. Veľmi časté použitie je aj na ovládanie viacerých spotrebičov pomocou PG výstupov.

o [Prohlášení o shodě - JA-114HN \(PDF 313,78 kB\)](#)



Popis

Zbernicový modul, ktorý poskytuje celkom 4 drôtové vstupy s nastaviteľným vyváženíím, štyri signálové galvanicky oddelené PG výstupy a pomocné napájanie, chránené elektronickou poistkou. Vstupom je možné nastaviť okrem typu vyváženia aj hodnoty vyvažovacích rezistorov. Výstupy sú riešené ako galvanicky oddelené (vždy dva majú spoločnú svorku C). Modul v ústrední zaberá štyri pozície a je vybavený predným aj zadným sabotážnym snímačom.

Je vhodný predovšetkým na rekonštrukciu drôtových alarmov, kedy sa detektory zachovávajú. Veľmi časté použitie je aj na ovládanie viacerých spotrebičov pomocou PG výstupov. Pomocné napájanie umožňuje dodať prúd pre posilňovacie relé pripojené k signálovému výstupu.

Technické údaje

Kompatibilný s	F-Link 1.4.0 a vyšším
Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe	25 mA + spotreba pripojených zariadení
Prúdová spotreba pre voľbu kábla (maximálna)	25 mA + spotreba pripojených zariadení
Maximálny prúd z výstupu +U (elektronická poistka)	200 mA
Maximálny prúd / napätie spínané každým výstupom	500 mA / 38 V
Max. meraný odpor na vstupe	20 kOhm
Max. dĺžka prívodov ku vstupom	100 m
Rozmery	77 x 40 x 31 mm
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2, ACE typ B podľa: STN EN 50131-1, STN EN 50131-3
Prostredie	II. vnútorné všeobecné podľa STN EN 50131-1
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Ďalej spíňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022

